

Pælebor XGT®

DG001GZ05

40Vmax • 0 – 1500 min⁻¹ • 55 / 136 Nm

XGT® Pæleboremaskine med kulfri motor til boring af huller i jord.

DG001G er en stærk og brugervenlig batteri pæleboremaskine til boring af huller i jorden. Udstyret med 2 gear og omdrejninger i lav gear på 0-400 min⁻¹ og høj gear 0-1500 min⁻¹. Med et drejningsmoment på max. 136 Nm, kan der bores huller på op til Ø 200 mm. Leveres uden batteri og lader.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Vibrationsniveau, Boring i metal	≤ 2,5 m/s ²
Vibrationsusikkerhed, Boring i metal	1,5 m/s ²
XGT	✓
Akku spænding	40 V
Batteri	Li-ion
Max effekt	1350 W
Omdrejninger	0 - 400 / 0 - 1500 min ⁻¹
Maks. drejningsmoment (2. Gear / 1. Gear)	55 / 136 Nm
Borepatron kapacitet	2 - 13 mm
Lydeffektniveau	95 dB(A)
Lydtrykkniveau	84 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Produktets nettovægt	6,4 kg
Vægt /målt	7,2 - 8,7 kg
Dimensioner (LxBxH)	842 x 605 x 199 mm
Kulfri motor	✓

Brugerfordele

- Kulfri motor sikrer en længere levetid
- Variabel hastighed og 2 gear giver brugeren mulighed for at matche hastigheden til arbejdet
- Dobbelt LED-lamper med efterglød-funktion oplyser arbejdsområdet
- Blød opstart sikrer jævn start
- XPT (eXtreme Protection Technology) forbedret beskyttelse mod støv og fugt til hård miljø

EAN 0088381742764

DB 2268203

[Link til produkter - www.makita.dk](http://www.makita.dk)



Generel

Medleveret tilbehør

191P11-3

HÅNDTAG SÆT (DDA460Z)



327684-2

ADAPTER "A" (DDG460 / Stihl)



327687-6

ADAPTER "D" (DDG460)



763251-3

BOREPATRONNØGLE S13 (DDG460)



783204-6

6-KANT NØGLE 6MM



Ekstra tilbehør (tilkøbes)

191P11-3

HÅNDTAG SÆT (DDA460Z)



327684-2

ADAPTER "A" (DDG460 / Stihl)



327687-6

ADAPTER "D" (DDG460)



763251-3

BOREPATRONNØGLE S13 (DDG460)



783204-6

6-KANT NØGLE 6MM



D-73536

MIXER HEX FLYDENDE "2"



D-73542

MIXER HEX UNIVERSAL "2"



E-07294

JORDBOR M.SPLIT 100X800MM



E-07303

JORDBOR M.SPLIT 150X800MM



E-07319

JORDBOR M.SPLIT 200X800MM



E-07325

FORLÆNGER M.SPLIT 540MM



E-07331

SPLIT FOR JORDBOR



E-07630

SKÆR F. JORDBOR Ø100MM



E-07646

SKÆR F. JORDBOR Ø150MM



E-07652

SKÆR F. JORDBOR Ø200MM



E-13611

JORDBOR M. SPLIT 50X800MM



E-13627

JORDBOR M. SPLIT 60X800MM



E-13633

JORDBOR M.SPLIT 80X800MM



E-13649

SKÆR F. JORDBOR Ø50MM



E-13655

SKÆR F. JORDBOR Ø60MM



E-13661

SKÆR F. JORDBOR Ø80MM



E-17005

JORDBOR HEX OPSÆTNING



E-17027

JORDBOR HEX OPSÆTNING



E-17049

JORDBOR HEX OPSÆTNING



■ ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

