Løvblæser LXT®

DUB362Z

18V X2 • 54 m/s • 13,4 m³/min

Effektiv blæser med kulfri motor til krævende opgaver

Alsidig, støjsvag og meget effektiv blæser til byggeri og havearbejde. Udstyret med kulfri motor og beregnet til to 18V LXT-batterier, der når op på en spænding af 36V. Blæserørets længde kan reguleres med op til 100 mm, 6 hastigheder. Leveres uden batteri og lader.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

LXT	✓
Akku spænding	2 x 18 V
Batteri	Li-ion
Omdrejninger	11400 - 21500 min-1
Max. lufthastighed	54 m/s
Luftstyrke	3,7 / 5,6 / 7,8 / 9,8 / 11,6 / 14,4 N
Luftmængde	6,9 / 8,5 / 10,0 / 11,1 / 12,1 / 13,4 m³/min
Driftstid 18V / 3,0 Ah	44 / 25 / 16 / 12 / 9 / 6 min
Driftstid 18V / 5,0Ah	75 / 42 / 28 / 20 / 16 / 11 min
Lydeffektniveau	93,5 dB(A)
Lydtrykniveau	79,1 dB(A)
Produktets nettovægt	2,8 kg
Støjusikkerhed	2,3 dB(A)
Vægt /målt	3,5 - 4,2 kg

Brugerfordele

- 36V fra to 18V batterier i serie. Batterierne placeres parallelt i batteriholderen.
- Kulfri motor sikrer en længere levetid
- Variabel hastighed gør det muligt at tilpasse hastigheden til den enkelte applikation
- Alsidig blæser til bygninger, gård og have.
- Lavt støjniveau, derfor velegnet til brug i boligområder og offentlige rum
- Lang blæsedyse med buet spids for effektiv blæsning
- Batteribeskyttelse slår automatisk strømmen fra når batteriniveauet er lavt

EAN 0088381693110

DB 1808644

Link til produkter - www.makita.dk

Generel

Medleveret tilbehør

183P97-1
ENDESTYKKE F. DYSE (RUND)



Ekstra tilbehør (tilkøbes)

166094-6
SKULDERSELE



183P98-9
FLADDYSE F. BLÆSER



191B03-8
TAGRENDESÆT F. BLÆSER

ANDET

Betjeningsvejledning

Reservedelstegning