# Kædesav LXT®

# DUC353Z

18V X2 • 20 m/s • 14"

**Effektiv kulfri sav med høj kædehastighed til krævende opgaver**

Effektiv sav med kulfri motor og en kædehastighed på 20 m/s, velegnet til brug på byggepladser, i hjemmet, eller til at save tynde træstammer. Den høje spænding på 36V opnås ved to 18V LXT-batterier. Udskiftning af kæde og sværd sker uden brug af værktøj. Leveres uden batteri og lader.




## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

| | |
|---|---|
| LXT | ✓ |
| Akku spænding | 2 x 18 V |
| Batteri | Li-ion |
| Kædeolie tank | 200 ml |
| Max. kædehastighed | 20,0 m/s |
| Sværdlængde | 350 mm (14") |
| Kædedeling | 3/8 " |
| Kædeled. | 0,043 " |
| Kædebredde | 1,1 mm |
| Led | 52 |
| Lydeffektniveau | 100,0 dB(A) |
| Lydtrykniveau | 89,0 dB(A) |
| Produktets nettovægt | 3,3 kg |
| Støjusikkerhed | 3 dB(A) |
| Vægt /målt | 4,6 - 5,5 kg |
| Vibrationsniveau, træ | 5,9 m/s² |
| Vibrationsusikkerhed, træ | 1,5 m/s² |
| Dimensioner (LxBxH) | 762 x 215 x 235 |

## Brugerfordele

- 36V fra to 18V batterier i serie. Batterierne placeres parallelt i batteriholderen.
- Kulfri motor sikrer en længere levetid
- Kompakt og let design
- Udskiftning af kæde og sværd uden brug af værktøj.
- Justerbar kædesmøring med stor oliebeholder
- Kick Back og elektrisk bremse for maksimal operatør sikkerhed
- Batteribeskyttelse slår automatisk strømmen fra når batteriniveauet er lavt

## EAN 0088381832724

## DB 1892595

**Link til produkter - www.makita.dk**

# Generel

## Medleveret tilbehør

**419288-5**
SVÆRDBESKYTTER 40CM



**191H02-6**
KÆDESAVSKÆDE 3/8" 35CM 52 1,1



## Ekstra tilbehør (tilkøbes)

**168407-7**
SVÆRD CARVING



**1910U0-9**
Biotop Kædesavsolie 1 L



**191G16-9**
SVÆRD 35CM 3/8" 1,1MM



**191H02-6**
KÆDESAVSKÆDE 3/8" 35CM 52 1,1



**419288-5**
SVÆRDBESKYTTER 40CM



**952010640**
SVÆRDBESKYTTER t/40 CM



**D-72160**
FILESÆT Ø4,5MM



## ANDET

**Betjeningsvejledning**

**Reservedelstegning**