



# Radio CXT® / LXT® / XGT®, 12V - 40V max

## MR007GZ

12V - 40Vmax

**Bluetooth og DAB+ arbejdsradio, med Subwoofer højttaler i bunden til arbejde og fritid**

Bluetooth og DAB+ arbejdsradio med Subwoofer højttaler i bunden. IP64-klasse. Mulighed for tilslutning af MP3/iPod/iPhone. Bluetooth-funktionen giver mulighed for tilslutning til din musikafspiller. USB-tilslutning. Bruger Makita batterier fra 10,8V -40V eller net adapter (medleveret).



### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

CXT	✓
LXT	✓
XGT	✓
Akku spænding	12 / 14,4 / 18 / 40 V
Batteri	Li-ion
Højttaler lydeffekt 12Vmax	2 W (x2) + 10 W
Højttaler lydeffekt 18V	5 W (x2) + 25 W
Højttaler lydeffekt 40Vmax	5 W (x2) + 25 W
Frekvens FM	87,5 - 108 MHz
Frekvensbånd DAB	174,928 - 239,200 MHz
Käyttöaika 14.4V / 3,0Ah	8 h
Driftstid 18V / 2.0Ah	7 h
Driftstid 18V / 3.0Ah	9,5 h
Driftstid 18V / 4.0Ah	13 h
Driftstid 18V / 5.0Ah	17 h
Driftstid 18V / 6,0Ah	20 h
Driftstid XGT® / 4,0 Ah	19 h

### Brugerfordele

- Udstyret med equalizer til 7 valgbare lydtilstande
- Lydtilstand kan vælges, så den passer til musikgenren
- LED -farve angiver det valgte musik
- Udstyret med Bluetooth til trådløs forbindelse af din mobilenhed til afspilning af musik
- IP65 beskyttelsesklasse mod støv og fugt
- Overbelastningsbeskyttelse af batteri

EAN 0088381743167

DB 2264416

Link til produkter - [www.makita.dk](http://www.makita.dk)



# Generel

## ■ Medleveret tilbehør

SE00000679

ADAPTER 12V/2,5A (DMR115)



## ■ Ekstra tilbehør (tilkøbes)

SE00000679

ADAPTER 12V/2,5A (DMR115)



## ■ ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

